Vedlegg 2

Mast nr.	Stolpe		Fundament	Utligger [m]	Koordinater stolpe [NTM14]		Armatur		
	Form	LPH [m]			Nord	Øst	Tilt [°]	Fabrikat og modell	Bestykning og optikk
M01	Eksisterende mast	6	1000/160	0	7464487.072	474665.227	0,00	Phillips BGP761 T25	LED74-4S/830 DW10
M02	Eksisterende mast	6	1000/160	0	7464507.517	474688.913	0,00	Phillips BGP761 T25	LED74-4S/830 DW10
M03	Eksisterende mast	6	1000/160	0	7464526.482	474710.684	0,00	Phillips BGP761 T25	LED74-4S/830 DW10
M04	Eksisterende mast	6	1000/160	0	7464548.717	474734.148	0,00	Phillips BGP761 T25	LED149-4S/830 DPL1
M05	Avtrappende	6	1000/160	0	7464556.865	474731.619	0,00	Phillips BGP761 T25	LED149-4S/830 DPR1
M06	Eksisterende mast	6	1000/160	0	7464609.103	474710.659	0,00	Eksisterende	Eksisterende
M07	Avtrappende	6	1000/160	0	7464651.533	474682.608	0,00	Phillips BGP761 T25	LED149-4S/830 DPL1
M08	Eksisterende mast	6	1000/160	0	7464657.190	474674.129	0,00	Phillips BGP761 T25	LED149-4S/830 DPR1
M09	Avtrappende	6	1000/160	0	7464649.794	474661.789	0,00	Phillips BGP761 T25	LED74-4S/830 DW10
M10	Avtrappende	6	1000/160	0	7464635.586	474641.153	0,00	Phillips BGP761 T25	LED74-4S/830 DW10

Tegnforklaring

	Eksisterende	Prosjektert
Lyspunkt	●-○	●-○
Lavspentstolpe	●	
Trekkerør/føringsveg	— — —	- - - - - -
Fordelingsskap/styreskap	▭	▭
Type/retning grøftesnitt		↱

	Eksisterende
Høyspenningskabel Arva	
Lavspenningskabel Arva	
Lavspenninglinje (luft) Arva	
Trase/trekkerør Arva	
Signalkabel Arva	
Telefiber Telenor	
Telefiber Signal Bredbånd	

Merknader

Koordinatsystem kartgrunnlag: NTM-sone 14, EUref89

1. Ny lysarmatur monteres på eksisterende mast
2. Eksisterende mast og fundament demonteres. Mast flyttes til ny posisjon med nytt fundament. Veglyskabel trekkes ut av rør og fjernes. Trekkerør fjernes i det området det blir frigravd
3. Kabel til nytt belysningspunkt skjøtes med kabel i eksisterende lyspunkt, og føres inn i fundament til mast
4. Nytt fundament monteres på eksisterende mast
5. Endepunkt innmåles for videre prosjektering. Rør i grøft blindes

Henvisninger

Tegning 1001- Grøftesnitt

NB! En strek/linje i tegning kan være en samling av flere rør/kabler. Det skal alltid utføres kabelpåvisning, og koordineres med nettselskap og kabeleiere før gravearbeider iverksettes

Arbeidstegning

RAMBØLL

Rambøll Norge AS - Divisjon Transport
Avdeling Alta - Kongleveien 43 - 9510 Alta
Tlf. 78 44 92 22

CONSTO NORD AS
Iparken

Arbeidstegning
Kabel og belysningsplan

Dato: 27.01.2022
Tegn: VHDL
Kon: KLULIL
13100454-10
Rev
A1: 1:500

IN 301